

Set 840 S

Ihr individuelles Hörvergnügen

Das Set 840 S ist ein Stereo TV Hörsystem und eignet sich ideal für Hörgeräteträger. Die Übertragung erfolgt per Funksignal und ermöglicht kabelloses Hören in individueller Lautstärke im ganzen Haus und Garten. Einfach an TV, Hi-Fi Anlage oder Radio angeschlossen garantiert das Set 840 S hervorragenden Klang direkt ins Ohr.

Der Ton wird durch die mitgelieferte Induktionsschlinge vom Empfänger zum Hörgerät durch kabellose Induktion übertragen. Alternativ sind auch Induktionskoppler und Kopfhörer an den leichten Ansteck-Empfänger anschließbar.



- Empfänger ideal für den Anschluss an Hörgeräte und Kopfhörer (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse)
- Einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen
- Kabellose Mobilität bei einer Reichweite von bis zu 100 m
- Übertragung auch durch Wände hindurch
- Hervorragender individueller Stereo-Klang
- Drei wählbare Höreinstellungen am Sender: Optimierte Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression und Höhenanhebung
- Höhenanhebung individuell einstellbar
- Großer ergonomischer Lautstärkeregler am Empfänger
- Balance-Regler für Rechts/Links Lautstärke-Einstellung am Empfänger
- Drei wählbare Übertragungskanäle am Sender für optimalen Empfang
- Autotuning – automatischer Kanalsuchlauf am Hörer aktivierbar
- Hörer in Ladeschale des Senders beidseitig einsetzbar



Technische Daten



Modell	Set 840 S			
Hörer			RR 840 S	
	EU Variante	US Variante	EU Variante	US Variante
EAN	4044156017365	4044156017372	4044156017525	4044156017402
UPC	615104127630	615104127647	615104127807	615104127678
Artikel-Nr.	502010	502011	502026	502014
Übertragungsbereich	50 Hz – 16,000 Hz			
Klirrfaktor (bei 1kHz)	< 1 %			
Betriebszeit	bis zu 9 Std.			
Ladezeit Akku	ca. 3 Std.			
Gewicht	ca. 50 g (inkl. Akku)			
Maße	70 x 60 x 26 mm			
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku BA 300 (3,7 V, 150 mAh)			
Sender				
Modulation	FM, stereo			
Sendefrequenzen	863.3 / 864.0 / 864.7 MHz (EU Variante), 925.95 / 926.8 / 927.5 MHz (US Variante)			
Reichweite	bis zu 100 m (EU Variante), bis zu 100 ft (US Variante)			
Signal-Rausch-Abstand	typ. 70 dB(A)			
Gewicht	ca. 260 g			
Maße	112 x 146 x 58 mm			
Audioanschluss	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse			
Stromversorgung	13,5 V DC/500 mA mit Netzteil NT 13			
Verpackung				
Design	wiederverschließbare Karton-Faltschachtel mit Aufhänge-Öse			
Maße Einzelverpackung (B x H x T)	168 x 278 x 110 mm			
Maße Sammelverpackung (B x H x T)	ca. 350 x 304 x 345 mm			
Anzahl in Sammelverpackung	6			
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch			
Lieferumfang	Empfänger mit abnehmbaren Clip, Sender/Ladestation, Induktionsschlinge EZT 3011, Lanyard, Akku BA 300, Netzteil mit Länderadaptern EU und UK (EU Variante) oder US (US Variante), TV-Cinch-Adapter, TV-SCART-Adapter (EU Variante), TV-Anschlusskabel mit Klinkenstecker 3,5/6,3 mm, Mikrofon MKE 800 TV-N (US Variante)			